

Lista de cargas compatibles con el dimmer LED 21549-X



Fabricante y producto	Tipo	Potencia	Lumen	Unidades máximas	Carga máxima	Puntuación	Nota
LG A1912GD0GE1	E27	12,8W	810 lm	4 Pcs	51,2W	☆☆☆	Buen comportamiento
Megaman (NL) MM 03571	E27	11W	810 lm	3 Pcs	33W	☆☆☆	Con 4-6 lámparas parpadean
Megaman MM 21015	E27	11W	620 lm	4 Pcs	44W	☆☆☆	☆☆ Al usar 5 lámparas
Megaman MM 21007	E27	8W	420 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Buen comportamiento
Megaman MM 21011	E27	5W	270 lm	3 Pcs	15W	☆☆☆	☆☆ Al usar 4-12 lámparas
MeLiTec (ALDI) L35-D	E27	12,5W	800 lm	5 Pcs	62,5W	☆☆☆☆	Gran comportamiento
Osram CLAS A60 (M2)	E27	12W	810 lm	3 Pcs	36W	☆☆☆	Buen comportamiento
Osram CLA 40(M2)	E27	8,5W	470 lm	6 Pcs	51W	☆☆☆☆	Gran comportamiento
Philips master LED bulb12W 827 E27 DIMM	E27	12W	806 lm	1 Pcs	12W	☆☆☆	☆ Al usar 2-3 lámparas
Philips master LED bulb MV Dim Tone 8-40W E27 WW	E27	8W	470 lm	5 Pcs	40W	☆☆☆	☆☆ Ajuste del potenciómetro necesario con 6 lámparas
Samsung STIILW 827102118 A40	E27	10W	550 lm	6 Pcs	60W	☆☆☆☆	Gran comportamiento
Syngonix 28975S	E27	8W	470 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Buen comportamiento
Toshiba LDAC627E7EUD	E27	6W	325 lm	8 Pcs	48W	☆☆☆	Buen comportamiento
Megaman (NI) MM 03783	E14	5W	220 lm	6 Pcs	30W	☆☆☆	Buen comportamiento
Philips master LED Luster D 4-25W E14 WW	E14	4W	250 lm	2-12 Pcs	48W	☆☆☆☆	¡Atención! No se alcanza la carga mínima con una lámpara
Megaman (NI) MM 03591	GU 9	4W	220 lm	6 Pcs	24W	☆☆☆	Buen comportamiento
Interlight (NI) IL-16GD25K3	GU 10	6,5W	290 lm	8 Pcs	52W	☆☆☆☆	Gran comportamiento
Osram LED Superstar-PAR16 35 ADV	GU 10	5W	220 lm	8 Pcs	40W	☆☆☆	Buen comportamiento
Megaman (NI) MM 03339	GU 10	15W	950 lm	1 Pcs	15W	☆☆	Con 2-3 lámparas hay parpadeos

Lista de cargas compatibles con el dimmer LED 21549-X



Fabricante y producto	Tipo	Potencia	Lumen	Unidades máximas	Carga máxima	Puntuación	Nota
Megaman (NI) MM 03594	GU 10	8W	400 lm	3 Pcs	24W	★ ★ ★	Con 4-6 lámparas hay parpadeos
Megaman (NI) MM 03903	GU 10	6W	230 lm	6 Pcs	36W	★ ★ ★ ★	Gran comportamiento
Havells-Sylvania 0026361	GU 10	5,5W	350 lm	6 Pcs	33W	★ ★ ★	¡Atención! Un número superior de lámparas afectará la alimentación
Syngonix 28972Q	GU 5.3	7,7W	330 lm	5 Pcs (1)	38,5W	★ ★ ★ ★	Gran comportamiento (1) 1 Transformador: Probado con trafo toroidal de Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr)
Havells-Sylvania 0026341	GU 5.3	7W	330 lm	5 Pcs (1) 15 PCs (2)	35W 105W	★ ★ ★ ★	Gran comportamiento (1) 1 Transformador: Probado con trafo toroidal de Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr) (2) 3 Transformadores: Exceder la carga máxima de 60W no produce una sobrecarga térmica.
Osram Optotronic Ote 20I220-240I350 PC	IED EVG	16-20W	-	-	20W	★ ★ ★	Buen comportamiento
Sylvania ToLEDo Ball 4,5W	E27	4,5W	250 lm	4 Pcs	18W	★ ★ ★ ★	Gran comportamiento hasta 4 lamp. / Con 5-10 lamp. hay que realizar ajustes ★ ★
Osram LED SuperStar PAR 16 35 36° Advanced	GU 10	3,6W	230 lm	8 Pcs	28,8W	★ ★ ★ ★	Gran comportamiento. / Con 1-2 lámparas ★ ★
Osram LED SuperStar PAR 16 50 36°	GU 10	4W	350 lm	4 Pcs	16W	★ ★ ★	Buen comportamiento.
Sylvania RefLED Coolfit ES50 5,5W 40°	GU 10	5,5W	345 lm	2 Pcs	11W	★ ★	Con mas de 2 lámparas funcionamiento incorrecto.
Philips Master LED spot MV	GU 10	4W	262 lm	1 Pcs	4W	★ ★	Con 2-4 lámparas funcionamiento incorrecto.

List of suitable LED loads for the 21549-X LED dimmer

Manufacturer and product	Type	Wattage	Lighting current	Maximum units	Maximum load	Review	Note
LG A1912GD0GE1	E27	12,8W	810 lm	4 Pcs	51,2W	☆☆☆	Good control behavior
Megaman (NL) MM 03571	E27	11W	810 lm	3 Pcs	33W	☆☆☆	4-6 lamps are flickering
Megaman MM 21015	E27	11W	620 lm	4 Pcs	44W	☆☆☆	☆☆ When using 5 lamps
Megaman MM 21007	E27	8W	420 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Good control behavior
Megaman MM 21011	E27	5W	270 lm	3 Pcs	15W	☆☆☆	☆☆ When using 4-12 lamps
MeLiTec (ALDI) L35-D	E27	12,5W	800 lm	5 Pcs	62,5W	☆☆☆☆	Best control behavior
Osram CLAS A60 (M2)	E27	12W	810 lm	3 Pcs	36W	☆☆☆	Good control behavior
Osram CLA 40(M2)	E27	8,5W	470 lm	6 Pcs	51W	☆☆☆☆	Best control behavior
Philips master LED bulb12W 827 E27 DIMM	E27	12W	806 lm	1 Pcs	12W	☆☆☆	☆☆ When using 2-3 lamps
Philips master LED bulb MV Dim Tone 8-40W E27 WW	E27	8W	470 lm	5 Pcs	40W	☆☆☆	☆☆ Adjustment with potentiometer s required with 6 lamps
Samsung STIILW 827102118 A40	E27	10W	550 lm	6 Pcs	60W	☆☆☆☆	Best control behavior
Syngonix 28975S	E27	8W	470 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Good control behavior
Toshiba LDAC627E7EUD	E27	6W	325 lm	8 Pcs	48W	☆☆☆	Good control behavior
Megaman (NI) MM 03783	E14	5W	220 lm	6 Pcs	30W	☆☆☆	Good control behavior
Philips master LED Luster D 4-25W E14 WW	E14	4W	250 lm	2-12 Pcs	48W	☆☆☆☆	Attention !! Minimum load is not reached by using 1 lamp
Megaman (NI) MM 03591	GU 9	4W	220 lm	6 Pcs	24W	☆☆☆	Good control behavior
Interlight (NI) IL-16GD25K3	GU 10	6,5W	290 lm	8 Pcs	52W	☆☆☆☆	Best control behavior
Osram LED Superstar-PAR16 35 ADV	GU 10	5W	220 lm	8 Pcs	40W	☆☆☆	Good control behavior
Megaman (NI) MM 03339	GU 10	15W	950 lm	1 Pcs	15W	☆☆	2-3 lamps are flickering

List of suitable LED loads for the 21549-X LED dimmer

Manufacturer and product	Type	Wattage	Lighting current	Maximum units	Maximum load	Review	Note
Megaman (NI) MM 03594	GU 10	8W	400 lm	3 Pcs	24W	★ ★ ★	4-6 lamps are flickering
Megaman (NI) MM 03903	GU 10	6W	230 lm	6 Pcs	36W	★ ★ ★ ★	Best control behavior
Havells-Sylvania 0026361	GU 10	5,5W	350 lm	6 Pcs	33W	★ ★ ★	Attention !! A higher number of lamps will affect the mains supply
Syngonix 28972Q	GU 5.3	7,7W	330 lm	5 Pcs (1)	38,5W	★ ★ ★ ★	Best control behavior (1) 1 Transformer: Tested with toroidal transformer from Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr)
Havells-Sylvania 0026341	GU 5.3	7W	330 lm	5 Pcs (1) 15 PCs (2)	35W 105W	★ ★ ★ ★	Best control behavior (1) 1 Transformer: Tested with toroidal transformer from Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr) (2) 3 Transformers: Exceeding the maximum LED load of 60W does not lead to thermal overloading
Osram Optotronic Ote 20I220-240I350 PC	IED EVG	16-20W	-	-	20W	★ ★ ★	Good control behavior
Sylvania ToLEDo Ball 4,5W	E27	4,5W	250 lm	4 Pcs	18W	★ ★ ★ ★	Best control behavior till 4 lamps / with 5-10 lamps. Need to make adjustments ★ ★
Osram LED SuperStar PAR 16 35 36° Advanced	GU 10	3,6W	230 lm	8 Pcs	28,8W	★ ★ ★ ★	Best control behavior / with 1-2 lamps ★ ★
Osram LED SuperStar PAR 16 50 36°	GU 10	4W	350 lm	4 Pcs	16W	★ ★ ★	Good control behavior
Sylvania RefLED Coolfit ES50 5,5W 40°	GU 10	5,5W	345 lm	2 Pcs	11W	★ ★	Only 2 lamps, max.
Philips Master LED spot MV	GU 10	4W	262 lm	1 Pcs	4W	★ ★	Only 1 lamp, max.

Liste geeigneter LED Lasten für den 21549-X LED Dimmer

Hersteller und Artikel	Bauform	Leistung	Lichtstrom in Lumen	Maximale Anzahl	Maximale Last	Bewertung	Bemerkung
LG A1912GD0GE1	E27	12,8W		4 Pcs	51,2W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Megaman (NL) MM 03571	E27	11W	in Lumen	3 Pcs	33W	☆☆☆	4-6 Stck. Flackern
Megaman MM 21015	E27	11W	620 lm	4 Pcs	44W	☆☆☆	☆☆ bei 5 Leuchtmitteln
Megaman MM 21007	E27	8W	420 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Megaman MM 21011	E27	5W	270 lm	3 Pcs	15W	☆☆☆	☆☆ bei 4-12 Leuchtmitteln
MeLiTec (ALDI) L35-D	E27	12,5W	800 lm	5 Pcs	62,5W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten
Osram CLAS A60 (M2)	E27	12W	810 lm	3 Pcs	36W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Osram CLA 40(M2)	E27	8,5W	470 lm	6 Pcs	51W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten
Philips master LED bulb12W 827 E27 DIMM	E27	12W	806 lm	1 Pcs	12W	☆☆☆	☆ bei 2-3 Leuchtmitteln
Philips master LED bulb MV Dim Tone 8-40W E27 WW	E27	8W	470 lm	5 Pcs	40W	☆☆☆	☆☆ bei 6 Leuchtmitteln Anpas- sung mit Poti erforderlich
Samsung STIILW 827102118 A40	E27	10W	550 lm	6 Pcs	60W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten
Syngonix 28975S	E27	8W	470 lm	6 Pcs	48W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Toshiba LDAC627E7EUD	E27	6W	325 lm	8 Pcs	48W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Megaman (NI) MM 03783	E14	5W	220 lm	6 Pcs	30W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Philips master LED Luster D 4-25W E14 WW	E14	4W	250 lm	2-12 Pcs	48W	☆☆☆☆	Achtung !! Bei 1 Stck. Mindestlast nicht erfüllt
Megaman (NI) MM 03591	GU 9	4W	220 lm	6 Pcs	24W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Interlight (NI) IL-16GD25K3	GU 10	6,5W	290 lm	8 Pcs	52W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten
Osram LED Superstar-PAR16 35 ADV	GU 10	5W	220 lm	8 Pcs	40W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Megaman (NI) MM 03339	GU 10	15W	950 lm	1 Pcs	15W	☆☆	2-3 Stck. flackern

Liste geeigneter LED Lasten für den 21549-X LED Dimmer

Hersteller und Artikel	Bauform	Leistung	Lichtstrom in Lumen	Maximale Anzahl	Maximale Last	Bewertung	Bemerkung
Megaman (NI) MM 03594	GU 10	8W	400 lm	3 Pcs	24W	☆☆☆	4-6 Stck. flackern
Megaman (NI) MM 03903	GU 10	6W	230 lm	6 Pcs	36W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten
Havells-Sylvania 0026361	GU 10	5,5W	350 lm	6 Pcs	33W	☆☆☆	Achtung !! Bei höherer Stückzahl Beeinflussung des Stromnetzes
Syngonix 28972Q	GU 5.3	7,7W	330 lm	5 Pcs (1)	38,5W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten (1) 1 Trafo: Geprüft mit Ringkerntransformator von Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr)
Havells-Sylvania 0026341	GU 5.3	7W	330 lm	5 Pcs (1) 15 PCs (2)	35W 105W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten (1) 1 Trafo: Geprüft mit Ringkerntransformator von Eaglewise Electric HBL-50 (50VA I 12Vr) (2) 3 Trafos: Überschreitung der max. LED Last Osram
Osram Optotronic Ote 20I220-240I350 PC	IED EVG	16-20W	-	-	20W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Sylvania ToLEDo Ball 4,5W	E27	4,5W	250 lm	4 Pcs	18W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten bis 4 Lampen / mit 5-10 Lampen. Müssen Anpassungen vornehmen ☆☆☆
Osram LED SuperStar PAR 16 35 36° Advanced	GU 10	3,6W	230 lm	8 Pcs	28,8W	☆☆☆☆	Bestes Regelverhalten / mit 1-2 Lampen ☆☆☆
Osram LED SuperStar PAR 16 50 36°	GU 10	4W	350 lm	4 Pcs	16W	☆☆☆	Gutes Regelverhalten
Sylvania RefLED Coolfit ES50 5,5W 40°	GU 10	5,5W	345 lm	2 Pcs	11W	☆☆	Nur 2 Lampen, max.
Philips Master LED spot MV	GU 10	4W	262 lm	1 Pcs	4W	☆☆	Nur 1 Lampen, max.